

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ WIFI SOLAR PLUG EU

SMART+ SOLAR PLUG | Stekker om de opwekking en het verbruik van zonne-energie te bewaken met WiFi-technologie



### Toepassingsgebieden

- Om de energieopwekking van kleine solar systemen te meten
- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen

### Productvoordelen

- Bewaakt de energieopwekking van kleine solar systemen of het stroomverbruik van aangesloten apparaten
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Maakt schakelen van conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten op afstand mogelijk
- Eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via standaard stopcontact

### Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- Hoog schakelvermogen: tot 2.300W / 10A
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- Energiemeter
- Planning
- Spraakbesturing werkt met Hey Google of Alexa



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V
Netfrequentie	50 Hz

### AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	97,00 g
Lengte	80,00 mm
Breedte	59,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	59.00 mm
Hoogte	49,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	49.00 mm

### Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

### KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Plastic

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

### MOGELIJKHEDEN

LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Assistant
----------------------	---------------------------------

### CERTIFICATEN & NORMEN

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20

### Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

### Veiligheidsadvies

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ plug niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een automatische stroomonderbreker (voor max. 10 A)

### DOWNLOADS

#### Documenten en certificaten



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854088537	Vouwdoos 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	161.00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4099854088544	Verzenddoos 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.