

Produktdetails

6550 U-101

6550 U-101 Einsatz Drucktaste zur Steuerung



Allgemeine Informationen

Typ	6550 U-101
Bestellnummer	2CKA006550A0041
EAN	4011395991336
Beschreibung	6550 U-101 Einsatz Drucktaste zur Steuerung

Langbeschreibung	<p>3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6066-xxx-10x und 6067-xxx-10x. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® Präsenztech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Bedienelement. Nicht beleuchtbar. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose (Beton) Mit integriertem Einschaltstrombegrenzer</p>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0273-1-6306_6550_ok
--------------------------------	---------------------------

Technische Daten

Geeignet für	2CKA001413A0475
--------------	-----------------

2CKA006020A0606
 2CKA006020A0556
 2CKA006020A1332
 2CKA006020A1338
 2CKA006020A1342
 2CKA006020A1361
 2CKA006020A1340
 2CKA006020A1334
 2CKA006020A1336
 2CKA006599A2597
 2CKA006599A2720
 2CKA006599A2738
 2CKA006599A2621
 2CKA006599A2712
 2CKA006599A2831
 2CKA006599A2865
 2CKA006599A2837
 2CKA006599A2840
 2CKA006599A2846
 2CKA006599A2843
 2CKA006599A2834
 2CKA006590A0152
 2CKA006020A1318
 2CKA001413A0897
 2CKA006599A2820
 2CKA006599A2870
 2CKA006599A2869
 2CKA006599A2868
 2CKA006599A2867
 2CKA006599A2824
 2CKA006599A2822
 2CKA006599A2816
 2CKA006599A2815
 2CKA006020A1319
 2CKA006020A1317
 2CKA006020A1365
 2CKA006020A1364
 2CKA006020A1363
 2CKA006020A1320
 2CKA006599A2827
 2CKA006599A2823
 2CKA006599A2821
 2CKA006020A1059
 2CKA006020A1042
 2CKA006020A1316
 2CKA006020A1323
 2CKA006020A1034

Bemessungsspannung (U_r)	230 V
Bemessungssteuerspeisenspannung (U_s)	1...10 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Frequenz (f)	50...50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Leistung / Watt	700...700 V·A
Bedienteilausführung	Drucktaste zur Steuerung
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Belastungsart	elektronisches Vorschaltgerät 1-10 V
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Aluminium
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung	1...10 V
Versorgungsspannung	

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5950

REACH Erklärung

2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	41 mm
Nettogewicht	138 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.138 kg
Zolltarifnummer	85365080
E-Nummer (Finnland)	3512786
E-Nummer (Schweden)	1360072
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1673
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144014

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

