


Produktdetails

MBN274

MBN274 N/PE-Sammelschiene und Klemmen 300 mm x 500 mm x 200 mm , 000 , 2



Allgemeine Informationen

Typ	MBN274
Bestellnummer	2CPX041748R9999
EAN	4011617417484
Beschreibung	MBN274 N/PE-Sammelschiene und Klemmen 300 mm x 500 mm x 200 mm , 000 , 2
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, in der Tiefe stufenlos über Tiefbauwinkel verstellbar, nutzbare Tiefe von 90 mm bis 145 mm, nutzbare Breite von 438 mm, für Sammelschienenensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom I_n max. 440 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I_n)	440 A
Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltv	20 kA

ermöglen IΔm (I_{cs})

Sammelschienenlage	Zentrale Mitte
Anzahl Pole	2
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusetypp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	000
Montageart	stufenlos einstellbar über Montagebügel
Platzeinheiten (PLE)	48
Zählerfelder	0
Modulfunktion	N/PE-Sammelschiene und Klemmen
Farbe	lichtgrau

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A4846
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	500 mm
Höhe des Produkts	300 mm
Tiefe des Produkts	200 mm
Nettogewicht	1.98 kg
Einbautiefe (t ₂)	200 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.98 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A4846
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CPC112215M5601
-----------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
ETIM 9	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400610
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX041871R9999	ZX1002 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 496 mm x 5 mm	ZX1002	2	Stück
2CPX041872R9999	ZX1003 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 746 mm x 5 mm	ZX1003	2	Stück
2CPX041873R9999	ZX1004 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 996 mm x 5 mm	ZX1004	2	Stück
2CPX041874R9999	ZX1005 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1246 mm x 5 mm	ZX1005	2	Stück
2CPX042800R9999	ZX1006 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1496 mm x 5 mm	ZX1006	2	Stück
2CPX041883R9999	ZX1014 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 496 mm x 5 mm	ZX1014	2	Stück
2CPX041884R9999	ZX1015 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 746 mm x 5 mm	ZX1015	2	Stück
2CPX041885R9999	ZX1016 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 996 mm x 5 mm	ZX1016	2	Stück
2CPX041886R9999	ZX1017 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1246 mm x 5 mm	ZX1017	2	Stück
2CPX042801R9999	ZX1018 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1496 mm x 5 mm	ZX1018	2	Stück
2CPX041889R9999	ZX1020 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 496 mm x 5 mm	ZX1020	2	Stück
2CPX041890R9999	ZX1021 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 746 mm x 5 mm	ZX1021	2	Stück
2CPX041891R9999	ZX1022 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 996 mm x 5 mm	ZX1022	2	Stück
2CPX041892R9999	ZX1023 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1246 mm x 5 mm	ZX1023	2	Stück
2CPX042802R9999	ZX1024 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1496 mm x 5 mm	ZX1024	2	Stück
2CPX041907R9999	ZX1041 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 548 mm x 5 mm	ZX1041	2	Stück
2CPX041908R9999	ZX1042 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 798 mm x 5 mm	ZX1042	2	Stück
2CPX041909R9999	ZX1043 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1048 mm x 5 mm	ZX1043	2	Stück
2CPX041910R9999	ZX1044 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1298 mm x 5 mm	ZX1044	2	Stück
2CPX041919R9999	ZX1053 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 548 mm x 5 mm	ZX1053	2	Stück
2CPX041920R9999	ZX1054 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 798 mm x 5 mm	ZX1054	2	Stück
2CPX041921R9999	ZX1055 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1048 mm x 5 mm	ZX1055	2	Stück

2CPX041922R9999	ZX1056 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1298 mm x 5 mm	ZX1056	2	Stück
2CPX041925R9999	ZX1059 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 548 mm x 5 mm	ZX1059	2	Stück
2CPX041926R9999	ZX1060 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 798 mm x 5 mm	ZX1060	2	Stück
2CPX041927R9999	ZX1061 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1048 mm x 5 mm	ZX1061	2	Stück
2CPX041928R9999	ZX1062 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1298 mm x 5 mm	ZX1062	2	Stück
2CPX041943R9999	ZX1081 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1081	2	Stück
2CPX041944R9999	ZX1082 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1082	2	Stück
2CPX041945R9999	ZX1083 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1083	2	Stück
2CPX041946R9999	ZX1084 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1084	2	Stück
2CPX041955R9999	ZX1093 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1093	2	Stück
2CPX041956R9999	ZX1094 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1094	2	Stück
2CPX041957R9999	ZX1095 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1095	2	Stück
2CPX041958R9999	ZX1096 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1096	2	Stück
2CPX041961R9999	ZX1099 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1099	2	Stück
2CPX041962R9999	ZX1100 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1100	2	Stück
2CPX041963R9999	ZX1101 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1101	2	Stück
2CPX041964R9999	ZX1102 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1102	2	Stück
2CPX042021R9999	ZX1181 Sammelschienenverbinder, 25 mm x 44 mm x 44 mm	ZX1181	2	Stück
2CPX042023R9999	ZX1183 Sammelschienenverbinder, 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1183	2	Stück
2CPX042637R9999	ZX2231 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 450 mm x 5 mm	ZX2231	2	Stück
2CPX042638R9999	ZX2232 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 700 mm x 5 mm	ZX2232	2	Stück
2CPX042639R9999	ZX2233 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 950 mm x 5 mm	ZX2233	2	Stück
2CPX042640R9999	ZX2234 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1200 mm x 5 mm	ZX2234	2	Stück
2CPX042641R9999	ZX2235 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1450 mm x 5 mm	ZX2235	2	Stück
2CPX042649R9999	ZX2243 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 450 mm x 5 mm	ZX2243	2	Stück
2CPX042650R9999	ZX2244 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 700 mm x 5 mm	ZX2244	2	Stück
2CPX042651R9999	ZX2245 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 950 mm x 5 mm	ZX2245	2	Stück
2CPX042652R9999	ZX2246 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1200 mm x 5 mm	ZX2246	2	Stück
2CPX042653R9999	ZX2247 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1450 mm x 5 mm	ZX2247	2	Stück
2CPX042721R9999	ZX2331 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 404 mm x 5 mm	ZX2331	2	Stück
2CPX042722R9999	ZX2332 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 654 mm x 5 mm	ZX2332	2	Stück

2CPX042723R9999	ZX2333 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 904 mm x 5 mm	ZX2333	2	Stück
2CPX042724R9999	ZX2334 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1154 mm x 5 mm	ZX2334	2	Stück
2CPX042725R9999	ZX2335 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1404 mm x 5 mm	ZX2335	2	Stück
2CPX042733R9999	ZX2343 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 404 mm x 5 mm	ZX2343	2	Stück
2CPX042734R9999	ZX2344 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 654 mm x 5 mm	ZX2344	2	Stück
2CPX042735R9999	ZX2345 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 904 mm x 5 mm	ZX2345	2	Stück
2CPX042736R9999	ZX2346 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1154 mm x 5 mm	ZX2346	2	Stück
2CPX042737R9999	ZX2347 Kupfer-Sammelschiene, 30 mm x 1404 mm x 5 mm	ZX2347	2	Stück
2CPX042786R9999	ZX2404 Cu-Verbinder, 20 mm x 149 mm x 5 mm	ZX2404	2	Stück
2CPX042788R9999	ZX2406 Cu-Verbinder, 30 mm x 149 mm x 5 mm	ZX2406	2	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz
 → Sammelschienenensystem ohne Kupferschienen

