

Produktdetails

6733-83

6733-83 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach alusilber - 63x63Radio Control



Allgemeine Informationen

Typ	6733-83
Bestellnummer	2CKA006730A0053
EAN	4011395149959
Beschreibung	6733-83 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach alusilber - 63x63Radio Control
Langbeschreibung	<p>Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterie Lebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterie Lebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Batterie im Lieferumfang enthalten. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B7534
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

Information

Bemessungsspannung (U_r)	3 V
Hilfsspannung AC/DC	3 V AC/DC
Anzahl Kanäle	4
Anzahl Einheiten	4
Bauform	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur
Übertragungsstandard	Radio Control
Montageart	Aufputzmontage
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Beschriftungsfeld	Ja
Einbaulage	Wandmodul
RAL Nummer	RAL 9006 - weißaluminium
Farbe	alusilber
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	3 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6238
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	15.6 mm
Nettogewicht	36 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück

Bruttogewicht	0.098 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Spain (ES)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0674
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144039

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	6702 Schaltaktor 1-fach studioweiß	6702	1	Stück
2CKA006700A0028	6703 Schaltaktor 2-fach studioweiß	6703	1	Stück
2CKA006700A0029	6704 Aktor für Dimmer Universal 1-fach studioweiß	6704	1	Stück
2CKA006700A0041	6705-101 Schaltaktor für Venetian blind mit Nebenstellen 2-fach studioweiß	6705-101	1	Stück
2CKA006730A0001	6730-212 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher weiß	6730-212	1	Stück
2CKA006730A0002	6730-214 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher alpinweiß	6730-214	1	Stück
2CKA006730A0007	6730-20 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher platin	6730-20	1	Stück
2CKA006730A0008	6730-21 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher bronze	6730-21	1	Stück
2CKA006730A0009	6730-22G LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher elfenbein/weiß	6730-22G	1	Stück
2CKA006730A0011	6730-24G LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher studioweiß	6730-24G	1	Stück
2CKA006730A0005	6730-260 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher palladium	6730-260	1	Stück
2CKA006730A0006	6730-266 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher titan	6730-266	1	Stück
2CKA006730A0014	6730-81 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher anthrazit	6730-81	1	Stück
2CKA006730A0015	6730-82 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher elfenbeinweiß	6730-82	1	Stück
2CKA006730A0016	6730-83 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher alusilber	6730-83	1	Stück
2CKA006730A0017	6730-84 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher studioweiß	6730-84	1	Stück
2CKA006730A0025	6730-803 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher graumetallisch	6730-803	1	Stück
2CKA006730A0024	6730-815 LED-Anzeige WaveLINE gelb	6730-815	1	Stück
2CKA006730A0023	6730-866 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher Edelstahl	6730-866	1	Stück
2CKA006730A0026	6730-884 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher studioweiß matt	6730-884	1	Stück
2CKA006730A0027	6730-885 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher schwarz matt	6730-885	1	Stück
2CKA006770A0001	6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk studioweiß	6770	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

