

Motorbediening IZMX16, 48V DC

Type **IZMX-M16-48DC**
 Catalog No. **123596**

Delivery program

Assortiment			Toebehoren
Toebehoren			Schakelen op afstand
Toebehoren			Motorbediening
			DC
max. schakelfrequentie	Inschakeling/ minuut		3
			Let op: de schakelfrequentie van de schakelaar = 60/h
Bemessingssteuerspanning	U_s	V	48 V DC
Arbeitsbereik	$x U_s$	Factor	0,85 - 1,1
max. houdstroom	I_n	A	3
max. opkomstroom (35ms)	I_n	A	15
max. houdvermogen	AC/DC	VA/W	150
max. aantrekvermogen (35ms)	AC/DC	VA/W	3
Toepasbaar voor			IZMX16... INX16...
Aanwijzingen			Bij inbouw achteraf is een extra stuurkabelaansluitblok noodzakelijk. Voor vaste inbouwschakelaar →#156593 en schakelaar in uitrijtechniek→#156590
Informatie over de uitlevering			Een meldschakelaar "Veergeheugen gespannen" behoort tot de inhoud van de uitlevering.

Technical data

Benodigde tijd voor het spannen van het veergeheugen bij $1 \times U_s$			3 s DC
Nominale bedrijfsstroom	I_n	A	3 A DC
2-, 3voudig voor 0.1 s		A	15 A DC
Power consumption			150 W DC

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70

Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Elektrische aandrijving voor vermogensschakelaar (EC001030)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingschakelaar (LS) / Elektrische aandrijving voor vermogensschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])			
Uitvoering schakelaandrijving			Motoraandrijving
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ		V	0 - 0
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ		V	0 - 0
Nom. stuurspanning U_s bij DC		V	48 - 48
Type stuurspanning			DC