

Comando luce

Descrizione

Comando touch per gestire funzioni luce ON/OFF. Un singolo comando può essere utilizzato per gestire fino a un massimo di due funzioni tra luci singole, gruppo luci o generale luci.

Il comando può essere spostato mantenendo la stessa funzione configurata. Sia utente che installatore possono modificare la funzione luci configurata attraverso l'app MyHOME_Up.

Il comando presenta dei led discreti, che diventano di colore blu per segnalare quando la luce è accesa.

Dati tecnici

Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C

Tensione di alimentazione: 18 – 27 Vdc

Assorbimento massimo: 6 mA

Connessioni elettriche:

4 mollette di collegamento

Norme, certificazioni, marchi

EN50491 Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)

EN60669-2-5 Interruttori e relativi accessori per l'utilizzo in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES)

Dati dimensionali

Installazione a parete 1 modulo

Configurazione

Configurabile tramite l'app MyHOME_Up, oppure tramite il software MyHOME_Suite.

Funzioni

Funzioni Luci

Comando ciclico senza regolazione: alla pressione il dispositivo si comporta in modalità ON/OFF. Se il comando non è configurato in punto-punto, non ricevendo ritorno di stato, il dispositivo invia alternativamente il comando ON/OFF;

OFF: se configurato in questo modo, il dispositivo invia esclusivamente il comando OFF;


PUL: se configurato in questo modo, il dispositivo si comporta come un pulsante;

Comando ON temporizzato: il dispositivo invia il comando di spegnimento dopo l'intervallo di tempo impostato. La durata del tempo dipende dal valore dei parametri specifici.


Controllo luminosità

Con il dispositivo configurato, è possibile impostare i LED al livello di default oppure al livello massimo.

Vista frontale



Vista posteriore



Legenda

1. Tasto di comando capacitivo configurabile*
2. Punti di contatto alimentazione SCS

*



Un comando ON/=OFF ciclico



Due comandi ON/OFF ciclici