


Produktdetails

# 1518 U

## 1518 U Einsatz Busch-Infolicht® Netzgerät



### Allgemeine Informationen

Typ	1518 U
Bestellnummer	2CKA001582A0331
EAN	4011395092484
Beschreibung	1518 U Einsatz Busch-Infolicht® Netzgerät
Langbeschreibung	Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen. Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1. Kurzschlussfest Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B9316
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B9007
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Sekundärspannung	15 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	150 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz

Bauform	Busch-Infolicht®
Produktreihe	Busch-Infoline®
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung	Netzgerät
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik Gesundheitswesen

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +40 °C
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0499
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	31 mm
Nettogewicht	122 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	21 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.168 kg
Zolltarifnummer	85043180
Herkunftsland	Finnland (FI)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4159
-------------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC002247 - Behindertenelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8504 31 80

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001582A0360	1576 C-212 Zentralscheibe Busch-Infoline® weiß - Busch-Duro 2000® SI	1576 C-212	1	Stück
2CKA001582A0354	1576 C-214 Zentralscheibe Busch-Infoline® alpinweiß - Reflex SI	1576 C-214	1	Stück
2CKA001582A0355	1576 CN-84 Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Busch-Infoline® studioweiß - 63x63	1576 CN-84	1	Stück
2CKA001582A0336	1563 U-12 Alarmmelde-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte / Summer	1563 U-12	1	Stück
2CKA001582A0338	1564 U-12 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-12	1	Stück
2CKA001582A0339	1564 U-13 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-13	1	Stück
2CKA001582A0340	1564 U-15 Lichtsignal-Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1564 U-15	1	Stück
2CKA001582A0341	1566 U Einsatz Busch-Infoline® Raumleuchte	1566 U	1	Stück
2CKA001582A0342	1520/1 UK Signal-/Absteltaster-Einsatz	1520/1 UK	1	Stück
2CKA001582A0343	1520/1 UKZ Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur	1520/1 UKZ	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

