

# Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur champagne coated

157-31003

4 ans de garantie

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension. Couleur de finition: champagne coated.

## Données techniques

Set de finition pour variateur à bouton rotatif ou extension, incl. bouton rotatif, couleur champagne coated.

- Nombre de boutons de commande: 1 bouton de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué champagne (par approximation NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions (HxLxP): 44.7 x 44.7 x 10 mm
- Marquage: CE



CE