

Produktdetails

MBN269

MBN269 N/PE-Sammelschiene und Klemmen horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0000 , 2



Allgemeine Informationen

Typ	MBN269
Bestellnummer	2CPX041425R9999
EAN	4011617414254
Beschreibung	MBN269 N/PE-Sammelschiene und Klemmen horizontal 150 mm x 500 mm x 200 mm , 0000 , 2
Langbeschreibung	Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für N/PE Sammelschienensystem horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, unbestückt für den Einbau von , für Sammelschienensystem 2-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX518, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 2 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom I_n max. 320 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I_n)	320 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	12.5 kA

Bemessungsausschaltvermögen Im, Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm (I _{CS})	20 kA
Sammelschienenlage	Zentrale Mitte
Anzahl Pole	2
Ausstattung	Excludes Devices
Montagegerüst	WR oder EDF
Gehäusetyyp	Innenausbau Modul
Bauhöhe	0000
Platzeinheiten (PLE)	24
Zählerfelder	0
Modulfunktion	N/PE-Sammelschiene und Klemmen horizontal
Farbe	lichtgrau

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107992A4846
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	500 mm
Höhe des Produkts	150 mm
Tiefe des Produkts	200 mm
Nettogewicht	0.969 kg
Einbautiefe (t ₂)	200 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.008 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107992A4846
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CPC112297M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

2CPC000001C0101
2CPC000002C0101

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
ETIM 9	EC001896 - Verteilerbaugruppe Sammelschienen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27400610
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX041943R9999	ZX1081 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1081	2	Stück
2CPX041944R9999	ZX1082 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1082	2	Stück
2CPX041945R9999	ZX1083 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1083	2	Stück
2CPX041946R9999	ZX1084 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1084	2	Stück
2CPX041955R9999	ZX1093 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 600 mm x 5 mm	ZX1093	2	Stück
2CPX041956R9999	ZX1094 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 850 mm x 5 mm	ZX1094	2	Stück
2CPX041957R9999	ZX1095 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1100 mm x 5 mm	ZX1095	2	Stück
2CPX041958R9999	ZX1096 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1350 mm x 5 mm	ZX1096	2	Stück
2CPX042021R9999	ZX1181 Sammelschienenverbinder, 25 mm x 44 mm x 44 mm	ZX1181	2	Stück
2CPX042022R9999	ZX1182 Sammelschienenverbinder, 5 mm x 94 mm x 100 mm	ZX1182	2	Stück
2CPX042539R9999	ZX2047 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 454 mm x 5 mm	ZX2047	2	Stück
2CPX042540R9999	ZX2048 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 704 mm x 5 mm	ZX2048	2	Stück
2CPX042541R9999	ZX2049 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 954 mm x 5 mm	ZX2049	2	Stück
2CPX042542R9999	ZX2050 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1204 mm x 5 mm	ZX2050	2	Stück
2CPX042798R9999	ZX2051 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1454 mm x 5 mm	ZX2051	2	Stück
2CPX042554R9999	ZX2065 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 454 mm x 5 mm	ZX2065	2	Stück
2CPX042555R9999	ZX2066 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 704 mm x 5 mm	ZX2066	2	Stück
2CPX042556R9999	ZX2067 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 954 mm x 5 mm	ZX2067	2	Stück
2CPX042557R9999	ZX2068 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1204 mm x 5 mm	ZX2068	2	Stück
2CPX042799R9999	ZX2069 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1454 mm x 5 mm	ZX2069	2	Stück
2CPX042579R9999	ZX2095 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 527 mm x 5 mm	ZX2095	2	Stück
2CPX042580R9999	ZX2096 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 777 mm x 5 mm	ZX2096	2	Stück
2CPX042581R9999	ZX2097 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1027 mm x 5 mm	ZX2097	2	Stück
2CPX042582R9999	ZX2098 Kupfer-Sammelschiene, 12 mm x 1277 mm x 5 mm	ZX2098	2	Stück
2CPX042594R9999	ZX2113 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 527 mm x 5 mm	ZX2113	2	Stück
2CPX042595R9999	ZX2114 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 777 mm x 5 mm	ZX2114	2	Stück
2CPX042596R9999	ZX2115 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1027 mm x 5 mm	ZX2115	2	Stück
2CPX042597R9999	ZX2116 Kupfer-Sammelschiene, 20 mm x 1277 mm x 5 mm	ZX2116	2	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N - Bausatz
→ Sammelschienensystem ohne Kupferschienen

