

Produktdetails

# EPP33C50

## EPP33C50 Miniature Circuit Breaker



### Allgemeine Informationen

Typ	EPP33C50
Bestellnummer	2CDB121301R0504
EAN	5413656795476
Beschreibung	EPP33C50 Miniature Circuit Breaker
Langbeschreibung	MCB EPP30 3kA 3P C 50A

### Technische Daten

Normen	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	6 kV
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	50 A
Bemessungsschaltvermögen	(400 V AC) 3 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen	(230 V AC) 5 kA

Itvermögen (I<sub>cu</sub>)

Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Energiebegrenzungsklasse	3
Anzahl Pole	3
Anzahl geschützter Pole	3
Überspannungskategorie	III
Zubehör anbaubar	Ja
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	2
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	0.054 m
Höhe des Produkts	0.086 m
Tiefe des Produkts	0.076 m
Nettogewicht	0.36 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 4 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.57 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	EN IEC
Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A0941

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

---

## Hauptdokumente

---

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000042 - Leitungsschutzschalter
ETIM 9	EC000042 - Leitungsschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4897 >> Miniature circuit breakers
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → ABB VY → MCB ABB VY → EPP30 ABB VY

