

Produktdetails

# OFAA000AM2

## FUSE LINK aM000 2A/690V OFAA000AM2



### Allgemeine Informationen

Typ	OFAA000AM2
Bestellnummer	1SCA022660R7640
EAN	6417019212845
Beschreibung	FUSE LINK aM000 2A/690V OFAA000AM2
Langbeschreibung	FUSE LINK aM000 2A/690V OFAA000AM2

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361010

Herkunftsland	Ungarn (HU)
---------------	-------------

---

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

---

## Abmessungen

Breite des Produkts	85 mm
Höhe des Produkts	70 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	0.12 kg

---

## Technische Daten

Verlustleistung	0.1 W
Sicherungsgröße	NH000
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	aM
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	2 A
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	690 V

---

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

---

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	9 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	70 mm
Länge Verpackungseinheit 1	85 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm

Bruttogewicht	1.134 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	6417019212845

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3111072

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

