

Produktdetails

2069/21

2069/21 Busch-iceLight® Komplettsset Busch-iceLight® Deckenlicht



Allgemeine Informationen

Typ	2069/21
Bestellnummer	2CKA001510A0018
EAN	4011395150214
Beschreibung	2069/21 Busch-iceLight® Komplettsset Busch-iceLight® Deckenlicht
Langbeschreibung	Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U. Bestehend aus Deckenmodul, Eine Lichtrichtung 2068/21. Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B7350
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Energieeffizienz-Klasse	A
Anzahl LEDs	4

Bauform	Busch-iceLight®
Anschlussart Geräte	Schraubklemme
Montageart	Unterputzmontage
Form	quadratisch
Lieferumfang	LED-UP-Einsatz, Power-Modul 2067/12 U, Deckenmodul 2068/21.
Einbaulage	Deckeneinbau
Ausführung	Deckenlicht
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
	4000 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +40 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0472
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	86 mm
Höhe des Produkts	86 mm
Tiefe des Produkts	77 mm
Nettogewicht	431 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.693 kg
Zolltarifnummer	94051190
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0360
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000996 - LED-Modul
ETIM 9	EC000996 - LED-Modul
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	9405 11 90

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Licht / Signalisierung

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Sets

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

